



### Technische Details

- Schaltbefehl: DiSEqC 2.0
- Geeignet für 2 Satelliten
- Anzahl Eingänge: 2 (DVB-S)
- Anzahl Ausgänge: 1 (DVB-S)
- Frequenzbereich: 950-2400 MHz
- Durchgangsdämpfung: 5 dB
- Isolation: 20 dB
- Rückflussdämpfung: 8 dB
- Inklusive Wetterschutzgehäuse
- Betriebsspannung: 12-20 V
- DC max. Durchgangstrom: 500 mA
- Temperaturbereich: -40° C - +60° C

### Sonstiges

- Abmessungen (B/H/T): 79 x 56 x 17 mm
- Gewicht: ca. 44 g

### Lieferumfang

- DiSEqC Schalter 2/1
- Bedienungsanleitung

### Leistungsmerkmale

- Mit dem Megasat DiSEqC Schalter 2/1 können bis zu 2 Satelliten angeschlossen werden (z. B. Astra, Hotbird).
- Durch das Wetterschutzgehäuse ist die Elektronik im Inneren geschützt und kann daher auch im Außenbereich eingesetzt werden.
- Die Steuerung der DiSEqC-Befehle und die Stromversorgung erfolgt automatisch vom Satellitenreceiver über das Koaxialkabel.

### Anwendungsbeispiel

