



### Technische Daten

- Empfang von DVB-S/-S2, DVB-T/T2 HD, DVB-C (H.265 kompatibel)
- Auflösung: 576i bis 1080i
- Bildformate: 4:3, 16:9
- 6.000 Programmspeicherplätze
- 4-stelliges Display
- Eingangsfrequenzbereich DVB-S: 950 - 2150 MHz
- Eingangsfrequenzbereich DVB-T: 174 - 862 MHz
- Eingangsfrequenzbereich DVB-C: 51 - 858 MHz
- Videokompression: H.264/MPEG-4 AVC
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable tauglich
- EPG (Elektronischer Programmführer)
- Timer Funktion
- Teletext
- Echtfarben Menü (32 bit)
- Softwareupdate (OTA - Over the Air)
- Favoritengruppen
- Kindersicherung
- Mehrsprachige Audio Unterstützung
- Mehrsprachige Untertitel
- Spannungsversorgung: AC 100~240 V, DC 12 V, 2,5 A
- Verbrauch im Betrieb: max. 12 Watt
- Verbrauch im Standby: < 0,7 Watt

### Anschlüsse

- 1x Scart
- 1x HDMI
- 1x S/PDIF Audio (optisch)
- 1x USB
- 1x RJ-11 (für optionalen Infrarotsensor / Software-Update)
- 1x 12 Volt DC
- 1x LNB Eingang (DVB-S)
- 1x ANT Eingang (DVB-T / -C)

### Lieferumfang

- Megasat HD 450 Combo
- Fernbedienung
- Batterien
- 12/230 Volt Netzteil
- 12 Volt KFZ-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

### Logistische Daten

- Abmessungen: 230 x 36 x 140 mm (B/H/T)
- Gewicht: 450 g

### Leistungsmerkmale

- Combo Receiver für den Empfang aller freien digitalen Fernseh- und Radioprogramme.
- Empfang von terrestrischen, Satelliten- und Kabelfernsehen.
- Superschnelle Umschaltzeiten.
- Vorprogrammierte Senderliste (u. a. Astra und Hotbird).
- Softwareupdates über Satellit.
- Mehrsprachiges Menü:  
u.a. deutsch, englisch, türkisch, französisch, italienisch
- Energiesparer im Betrieb und Standby.

