



Technische Details

- Schaltbefehl: DiSEqC 2.0
- Anzahl Eingänge: 8 (DVB-S)
- Anzahl Ausgänge: 1 (DVB-S)
- Temperaturbereich: -40° C - 60° C
- Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz
- Einfügedämpfung: 3 dB

Sonstiges

- Abmessungen (B/H/T): 66 x 118 x 16 mm
- Gewicht: ca. 109 g

Lieferumfang

- DiSEqC Schalter 8/1
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Mit dem Megasat DiSEqC Schalter 8/1 können bis zu 8 Satelliten angeschlossen werden (z. B. Astra 1, Astra 2, Hotbird, Sirius, Amos, Hispasat, Eutelsat, Thor).
- Die Steuerung der DiSEqC-Befehle und die Stromversorgung erfolgt automatisch vom Satellitenreceiver über das Koaxialkabel.

Anwendungsbeispiel

