



Technische Daten

- Frequenzbereich: VHF 87.5 - 230 MHz / UHF 470 - 862 MHz
- Empfangsbereich: DVB-T/T2 / FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
- Videokodierung: H.264 und H.265 / HEVC
- Verstärkung: max. 28 dB
- Ausgangsleistung: max. 100 dB μ V
- LTE-Filter für störungsfreien Empfang
- Stromversorgung über separates Netzteil
AC 100~240 Volt / DC 5 Volt, 200 mA
oder über DVB-T Receiver (DC 5 Volt, 40mA)
- Widerstand: 75 Ohm
- Rauschmaß: < 3 dB
- Anschluss: F-Stecker

Logistische Daten

- Abmessungen: 110 x 190 x 22 mm (B/H/T)
- Gewicht: 178 g

Lieferumfang

- Megasat DVB-T 40
- Netzteil
- Splitter für Stromversorgung
- Standfuß für den Innenbereich
- Wandhalter
- Masthalter
- Saugfuß
- Koaxialkabel
- Wetterschutz
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Aktive DVB-T-Antenne für den Empfang terrestrischer Fernseh- und Radioprogramme.
- DVB-T und DVB-T2 HD geeignet.
- Integrierter LTE-Filter für störungsfreien Empfang.
- Stromversorgung über den Receiver oder über mitgeliefertes Netzteil.
- Universelle Montagemöglichkeiten.
- Für den Einsatz im Außenbereich.