



Technische Daten

- Frequenzbereich: VHF 87.5 - 230 MHz / UHF 470 - 862 MHz
- Empfangsbereich: DVB-T/T2 / FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
- Videokodierung: H.264 und H.265 / HEVC
- Verstärkung: max. 28 dB (regelbar über Drehknopf)
- Einstellbare Ringantenne für besten UHF-Empfang
- Einstellbare Teleskopantennen für optimalen UKW- und FM-Radioempfang
- Max. Ausgangsleistung: 100 dB μ V
- LTE Filter für störungsfreien Empfang
- Stromversorgung: integriertes Netzteil (230 Volt, 3.5 Watt)
- Widerstand: 75 Ohm
- Rauschmaß: < 3 dB
- Anschluss: Koaxialstecker
- speziell für HDTV von verschiedenen digitalen terrestrischen Signalen (DVB-T/T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) und DAB/FM-Radios entwickelt

Logistische Daten

- Abmessungen: 195 x 235 x 140 mm (B/H/T)
- Gewicht: 430 g

Lieferumfang

- Megasat DVB-T 30 V2
- Netzteil
- Standfuß

Leistungsmerkmale

- Aktive DVB-T Antenne für den Empfang terrestrischer Fernseh- und Radioprogramme.
- Für die Verwendung im Innenbereich.
- Integrierter Verstärkereger mit 28 dB Verstärkung.
- Inklusive LTE-Filter für störungsfreien Empfang.
- Stromversorgung über den Receiver oder über das mitgelieferte Netzteil.